

Gniazdo podwójne schuko 16A IP20 białe, Sedna

Sedna, Gniazdo podwójne Schuko biały. Gama produktów: Sedna - Typ produktu lub komponentu : gniazdo zasilające - opis standardu gniazda zasilającego: boczne styki uziemiające - kolor zaślepki: biały.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5904093551393
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	SDN3000421
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sedna
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym
Styk ochronny	Tak
Okrągły styk ochronny	Brak informacji
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Liczba aktywnych styków (płaskich)	Nie dotyczy
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB	Nie
Liczba jednostek	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Brak informacji
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Inne
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak

Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	Brak informacji
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Tak
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Brak informacji
Zabezpieczenie powierzchni	Brak informacji
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Model antybakteryjny	Brak informacji
Z przełącznikiem wł./wyl.	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	Brak informacji
Szerokość osprzętu	84 mm
Wysokość osprzętu	120 mm
Głębokość osprzętu	48 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	Brak informacji