

Łącznik krzywkowy ŁK16R-1.4221\S03



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nazwa producenta | SPAMEL |
| ID produktu wg producenta | ŁK16R-1.4221\S03 |

Opis ETIM

| | |
|--|---------------------------------------|
| Klasa | Rozłącznik (EC001105) |
| Grupa | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Model | Przełącznik |
| Liczba biegunów | Brak informacji |
| Z pozycją 0 | Tak |
| Z powrotem do położenia 0 | Nie |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 16 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | Brak informacji |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 8 kW |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP65 |
| Stopień ochrony części czołowej (NEMA) | Brak informacji |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
| Do montażu na płycie | Tak |
| Do montażu tablicowego | Nie |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie |
| Do montażu pośredniego | Tak |
| Kompletne urządzenie w obudowie | Nie |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Pokrętło |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |