

Czujka ruchu PIR



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	ISC-BPR2-W12
Nazwa producenta	BOSCH
ID produktu wg producenta	ISC-BPR2-W12

Opis ETIM

Klasa	Czujka ruchu do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001762)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj sygnalizatora	Podczerveń pasywna
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Zasięg detekcji	85 °
Prąd pracy	10 mA
Zakres napięcia pracy	9..15 V
Wysokość	105 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	44 mm
Średnica	Nie dotyczy
Nadzór stanu pokrywy	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1131222
--------	---------